

Printer Sharing über USB und TG788A1

Beschreibung als Beispiel anhand eines Canon Pixma iP4700 und Windows 7

Druckertreiber downloaden (Herstellerseite oder CD) und installieren

PIXMA iP4700

Finde FAQs

| FAQs | Downloads | |
|---|--|---|
| | | Drucken |
| | Hen Let | XMA iP4700 runterladen: 40343 zte Änderung: 21-Feb-11 |
| Druck | ertreiber für \ | Windows 32/64bit |
| Beschi Kann d | reibung er Drucker mit | Windows-basierten Computern zu verbinden. |
| Kompa Betrieb Sprach | tibilität ssystem(e): Wi e(n): Deutsch | ndows 2000, Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
| Softwa Dateive Dateigr Dateina | ire ersion: 2.33 öße: 14.7 MB ame: ip4700swi | n233ea24.exe |
| Alle | betroffenen | Modelle anzeigen |
| Softwa | re-Lizenzver | einbarung |



Nach der erfolgreichen Treiberinstallation:

Systemsteuerung, Hardware und Sound, Geräte und Drucker, Drucker hinzufügen

| JqL | | x |
|-------------------------|---|---|
| | Geräte und Drucker + 4 Geräte und Drucker | ٨ |
| s | Gerät hinzufügen Drucker hinzufügen | 0 |
| | Unter Windows können erweiterte veratesymbole und -informationen aus dem Internet angezeigt werden. Klicken Sie zum Ändern hier | х |
| PI | Drucker und Faxgeräte (2) | - |
| He Lei ir | Fax Microsoft XPS Document Writer | Ш |
| w | ▲ Geräte (2) | |
| B sw :n | | |
| er | HPTOM1-PC USB-PS/2 Optical Mouse | |
| IT: | Nicht angegeben (1) | |
| N N. st | 0 | - |
| are sei IEI EI | 5 Elemente | |

Lokalen Drucker hinzufügen





Neuen Anschluss erstellen mit TCP/IP Port

| | Annalization of the local division of the lo | |
|---|--|--|
| G | 🗕 🖶 Drucker hinzufügen | |
| n | Einen Druckeranschluss auswählen | |
| | Ein Druckeranschluss ist eine Verbindung, die e Drucker auszutauschen. | s dem Computer ermöglicht, Informationen mit einem |
| 4 | O Vorhandenen Anschluss verwenden: | LPT1: (Druckeranschluss) |
| 4 | Neuen Anschluss erstellen: | |
| | Anschlusstyp: | Standard TCP/IP Port |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| P | | |
| e | | Weiter Abbrechen |
| L | | |

Hostname 10.0.0.139

| Urucker hinzufügen | |
|--------------------------------|---|
| Einen Druckerhostnamen | oder eine IP-Adresse eingeben |
| Gerätetyp: | TCP/IP-Gerät 🔹 |
| Hostname oder IP-Adresse: | 10.0.0.139 |
| Anschlussname: | 10.0.0.139 |
| 📝 Den Drucker abfragen und der | n zu verwendenden Treiber automatisch auswählen |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Weiter Abbrechen |



Suche.....

| (| |
|---|---|
| | 🗩 🖶 Drucker hinzufügen |
| | TCP/IP-Port erkennen |
| | Erkennung des TCP/IP-Ports wird ausgeführt Sobald die Erkennung ausgeführt wurde, wird auf die nächste Seite gewechselt. |
| | |
| | |
| | Weiter Abbrechen |

Benutzerdefiniert, auf Einstellungen klicken

| (| Drucker hinzufügen | | |
|----------|---|--|---|
| Z | usätzliche Anschlu | ussinformationen erforderlich | |
| | Das Gerät wurde im Ne 1. Das Gerät ist eingeso 2. Es besteht eine Netz 3. Das Gerät wurde rich 4. Die Adresse auf der vor Korrigieren Sie die Adre Assistenten auf der vor sind dass die Adresse r | tzwerk nicht ermittelt. Stellen Sie Folgen chaltet. werkverbindung. htig konfiguriert. vorherigen Seite ist richtig. esse, und führen Sie eine neue Suche im herigen Seite zurückkehren, oder wählen richtig ist. | des sicher: Netzwerk aus, indem Sie zum Sie diesen Gerätetyp, wenn Sie sicher |
| | Gerätetyp | - | |
| | Standard | Generic Network Card | ▼ |
| | enutzerdefiniet | Einstellungen | |
| | | | Weiter |



LPR, Warteschlangenname "printer"

| | and the second sec | + [4] | 2 |
|--------|--|---------|----------|
| 0 | Drucker hinzufügen | | |
| | Zusätzliche Anschlussinformationen erforderlich | | |
| | Standard-TCP/IP-Portmonitor konfigurieren | x | |
| | Porteinstellungen | | |
| | 4 Portname: 10.0.0.139 | | |
| | Druckername oder -IP-Adresse: 10.0.0.139 | | e sicher |
| | S Protokoll © Raw © LPR | | |
| | Raw-Einstellungen Portnummer: 9100 | | |
| | LPR-Einstellungen Warteschlangenname: printer | | brechen |
| | LPR-Bytezählung aktiviert | | |
| 5 Elem | ent SNMP-Status aktiviert | | |
| | Communityname: public | | |
| LADEN | , S SNMP-Geräteindex: 1 | | |
| AKZEP | TIE OK Abi | prechen | |



| (| service of a service of form a last out form | _ | * *** | × |
|---|--|-------|----------|-------|
| |) 🖶 Drucker hinzufügen | | | |
| | Treibermodell wird ermittelt | | | |
| | Es wird mit dem Drucker kommuniziert und automatisch der zu verwendende Druckertreiber ermittelt. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Weite | er Abbro | echen |

Manuell auswählen

| 🕒 🖶 Drucker hinzufügen | |
|--|---|
| Den Druckertreiber installiere Wählen Sie Ihren Drucker in Modelle anzuzeigen. Klicken Sie auf "Datenträger" | n der Liste aus. Klicken Sie auf "Windows Update", um weitere , um den Treiber mithilfe einer Installations-CD zu installieren. |
| Hersteller Brother Canon Epson Fuji Xerox Canada Der Treiber hat eine digitale Signa Warum ist Treibersignierung wich | Drucker Canon Inkjet Pro9500 series Canon Inkjet Pro9500 series XPS Canon iP4700 series Canon iR 2570C EUR Canon iR 2570C EUR tur. Windows Update Datenträger ttig? |
| | Weiter Abbrechen |



Derzeitigen Treiber verwenden

| · Controlling a resident at these are from any figure | × |
|---|------------------|
| 🕝 🖶 Drucker hinzufügen | |
| Welche Treiberversion möchten Sie verwenden? | |
| Für diesen Drucker ist bereits ein Treiber installiert. | |
| | |
| Den derzeit installierten Treiber verwenden (empfohlen) | |
| Den aktuellen Treiber ersetzen | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Weiter Abbrechen |

Druckernamen auswählen

| | | × |
|-------------------|---|------------------|
| 🕒 🖶 Drucker hinzu | fügen | |
| Geben Sie ein | ien Druckernamen ein | |
| Druckername: | Canon iP4700 series | |
| Dieser Drucker wi | rd mit dem Canon iP4700 series-Treiber installi | liert. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Weiter Abbrechen |
| | | Abbrechen |



Drucker NICHT freigeben, wird com TG788A1 geshared

| 🕞 🖶 Drucker hin | ızufügen |
|---|---|
| Druckerfrei | gabe |
| Wenn dieser Dr den vorgeschla Netzwerkbenut | rucker freigegeben werden soll, müssen Sie einen Freigabenamen angeben. Sie können igenen Namen verwenden oder einen neuen eingeben. Der Freigabename wird anderen izern angezeigt. |
| Drucker nich | ht freigeben |
| © <u>D</u> rucker freig | geben, damit andere Benutzer im Netzwerk ihn finden und verwenden können |
| <u>F</u> reigaben | ame: Canon iP4700 series |
| <u>S</u> tandort: | |
| <u>K</u> omment | tar: |
| | |
| | |
| | <u>W</u> eiter Abbrechen |

Testseite drucken

| - | | when other a law others | |
|---|---|---|--------------------|
| q | 🕞 🖶 Drucker hin | zufügen | |
| | Canon iP47 Drucken Sie eir zur Problembe <u>T</u> estseite o | Canon iP4700 series Eine Testseite wurde an den Drucker gesendet. Mithilfe der Testseite wird kurzerhand ersichtlich, ob der Drucker Grafiken und Text drucken kann, und sie liefert technische Informationen zum Drucker. Führen Sie die Druckertroroblembehandlung aus wenn die | r um Informationen |
| 2 | | Testseite nicht richtig gedruckt wird. Hilfe zum Drucken Schließen | |
| 9 | | <u> </u> | n Abbrechen |



Installation abgeschlossen!

| (| |
|---|--|
| | 🖶 Drucker hinzufügen |
| | Canon iP4700 wurde erfolgreich hinzugefügt. |
| | Drucken Sie eine Testseite, um zu überprüfen, ob der Drucker funktionsfähig ist, oder um Informationen zur Problembehandlung für den Drucker anzuzeigen. Testseite drucken |
| | <u>F</u> ertig stellen Abbrechen |